

# 373 True-RMS AC Pens ampermetreler

Pensli cihazla, daha yüksek performans ve daha fazla esneklikle çalışın

Yeni Fluke 373 Pens ampermetreler, yalnızca ac akım ölçümünün yapıldığı birçok durum için mükemmel performans sağlar. True-RMS ac gerilim ve akım ölçümü ile Fluke 373, 600 A'ya kadar ac ve 600 V'ye kadar ac veya dc ölçülebilir.

**Yeni**



## Teknik Veriler

### Ölçüm kapasitesi

- Sabit ağızla 600 A ac akım ölçümü
- 600 V ac ve dc gerilim ölçümü
- Doğrusal olmayan sinyaller üzerinde hassas ölçümler için true-rms ac gerilim ve akım
- Devamlılık algılama ile 6000  $\Omega$  değerine kadar direnç ölçümü
- 1000  $\mu$ F kapasitans ölçümü

### Özellikler

- Mükemmel sinyal işleme sayesinde parazitli elektrik ortamlarında kullanım sırasında güvenilir ölçüm değerleri elde edilir
- Geniş, kolay okunabilir, arkadan aydınlatmalı ekran doğru ölçüm aralığını otomatik olarak ayarlar; böylece ölçüm yaparken konum değiştirmeniz gerekmez
- CAT IV 300 V, CAT III 600 V güvenlik değeri
- Üç yıl garanti
- Yumuşak taşıma kutusu

## Teknik Özellikler

Fluke 373	aralık	Maks. Çözünürlük	Hassaslık
AC akım	600 A	0.1 A	% 2 ± 5 basamak
AC gerilimi	600 V	0.1 V	% 1 ± 5 basamak
DC gerilimi	600 V	0.1 V	% 1 ± 5 basamak
Direnç	6000 Ω	0.1 Ω	% 1 ± 5 basamak
Kapasitans	10 µF - 1000 µF	1 µF	% 1,9 ± 2 basamak
True-RMS		•	
Devamlılık		•	
Tutma		•	
Arkadan Aydınlatma		•	
Kablo kapasitesi		32 mm	
Güvenlik sınıfı		CAT III 600 V, CAT IV 300 V	

Modeller	Özellikte Değişiklik
Eski model: Fluke 337	
<b>Yeni model: Fluke 376</b>	Tüm 337 özelliklerinin yanı sıra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V</li> <li>• iFlex™ 2500 A ac</li> <li>• 1000 V ac/dc</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mV dc</li> <li>• 60 kΩ</li> <li>• 1000 µF</li> </ul>
Eski model: Fluke 336	
<b>Yeni model: Fluke 375</b>	Tüm 336 özelliklerinin yanı sıra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V</li> <li>• Opsiyonel iFlex™ 2500 A ac</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 kΩ</li> <li>• 1000 µF</li> <li>• Min/Maks/Ort</li> </ul>
<b>Yeni model: Fluke 374</b>	Tüm 336 özellikleri (düşük geçiş filtresi hariç) ayrıca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opsiyonel iFlex™ 2500 A ac</li> <li>• 1000 µF</li> <li>• Min/Maks/Ort</li> </ul>
Eski model: Fluke 335	
<b>Yeni model: Fluke 374</b>	Tüm 335 özelliklerinin yanı sıra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V</li> <li>• Opsiyonel iFlex™ 2500 A ac</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 A ac/dc</li> <li>• 1000 µF</li> <li>• Min/Maks/Ort</li> </ul>
<b>Yeni model: Fluke 373</b>	Tüm 335 özellikleri (kalkış hariç) ayrıca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 300 V, CAT III 600 V</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 µF</li> </ul>
Eski model: Fluke 334	
<b>Yeni model: Fluke 374</b>	Tüm 334 özelliklerinin yanı sıra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 600 V, CAT III 1000 V</li> <li>• Opsiyonel iFlex™ 2500 A ac</li> <li>• True-RMS</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 A ac/dc</li> <li>• 1000 µF</li> <li>• Min/Maks/Ort</li> </ul>
<b>Yeni model: Fluke 373</b>	Tüm 334 özellikleri (kalkış hariç) ayrıca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 300 V, CAT III 600 V</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• True-RMS</li> <li>• 1000 µF</li> </ul>
Eski model: Fluke 333	
<b>Yeni model: Fluke 373</b>	Tüm 333 özelliklerinin yanı sıra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAT IV 300 V, CAT III 600 V</li> <li>• True-RMS</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 A ac</li> <li>• 6000 Ω</li> <li>• 1000 µF</li> </ul>

**Sipariş bilgileri**  
373 True-RMS AC Pensli Ölçüm Cihazları

**Dahil Olanlar**  
Pens ampermetreler, test uçları, yumuşak kutu, kullanıcı kılavuzu

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**  
P.O. Box 9090  
Everett, WA USA 98206  
Web: www.fluke.com

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
Web: www.fluke.com.tr/clamps

**For more information call:**  
In the U.S.A. (800) 443-5853  
or Fax (425) 446 -5116  
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 200  
or Fax +31 (0)40 2 675 222  
In Canada (905) 890-7600  
or Fax (905) 890-6866  
From other countries +1 (425) 446 -5500  
or Fax +1 (425) 446 -5116

© Copyright 2010 Fluke Corporation.  
All rights reserved.  
Pub\_ID: 11665-tur

Data subject to alteration without notice.